

# Gigaset E560

## Das Premium-Großstastentelefon

- o „Extra-Laut“-Taste zur Verdopplung der Hörerlautstärke
- o Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- o Beleuchtetes Panorama-Farbdisplay mit extragroßer Ziffernanzeige
- o Zusätzliche optische Anrufsignalisierung durch LED-Blitze
- o 4 Zielwahl-Tasten für wichtige Telefonnummern



## Audio-Qualität

- o Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke am Mobilteil
- o „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
- o Freisprechen am Mobilteil
- o Hörerätekompabil

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o 4 Zielwahl-Tasten am Mobilteil für wichtige Telefonnummern
- o Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)

## SOS-Funktion

- o Zum Absetzen eines Notrufes über Ziel-Taste „A“ am Mobilteil und Basisstation
  - an bis zu vier verschiedene Telefonnummern
  - falls die erste gewählte Telefonnummer nicht erreichbar ist, wählt das Gigaset E560 automatisch die nächste Nummer; die Rufannahme eines Notrufes erfolgt durch die Betätigung der Ziffer 5 am gerufenen Telefon

## Display

- o Beleuchtetes TFT- Farb-Display  
39 x 32 mm (B x H), 128 x 160 Pixel

- o Beste Lesbarkeit
  - Beleuchtung: weiß
  - hoher Kontrast
  - extra große Ziffernanzeige (Jumbo Zahlen)
- o Datum und Uhrzeit
- o Digital-Uhr im Standby
- o Feldstärke und Akkuladeanzeige
- o Menü-Tastenanzeige für einfache Bedienung
- o Anzeige der Gesprächsdauer

## Anrufanzeige und -signalisierung

- o Optische Anrufanzeige:
  - per Lichtblitz am Mobilteil
  - am Display
  - blinkende „Hörer“-Taste (grüne LED)
- o Anrufanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Einstellbare Klingel melodien
  - 19 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen + AUS
- o Tag-/ Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nr. werden nur optisch signalisiert
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display
- o Listung der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

## Tastatur

- o Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- o Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- o Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- o „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörlautstärke
- o Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über symbol- und textbasierte Menüs und Funktionstasten

## Weitere Funktionen

- o Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Anruf-LED am Mobilteil, auch als Taschenlampe nutzbar
- o Raumüberwachung (Baby-Phone)  
bei Geräuscherkennung erfolgt ein Anruf an extern, z.B. Mobiltelefon, oder intern an alle Mobilteile
- o Wecker mit eigener Melodie
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o Sammelruf an alle Mobilteile bei externen Anrufen

## ECO DECT

- o Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- o Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- o Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

## Technische Daten

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfiguration      | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Anschluss von 1 Externleitung</li> <li>o Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch <a href="http://www.gigaset.com/kompatibilitaet">www.gigaset.com/kompatibilitaet</a>)</li> <li>o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater</li> </ul>                                                                                                                         |
| Anschluss          | o a/b (analog)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Einsatz            | Hauptanschluss / TK-Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standards          | DECT, GAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mobilteil          | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Standby: bis zu 320 Std.</li> <li>o Sprechzeit: bis zu 14 Std.</li> <li>o Akku: 2 x AAA (NiMH)</li> <li>o Ladezeit: ca. 9 Std.</li> <li>o Reichweite <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Gebäuden: bis zu 50 m</li> <li>- im Freien: bis zu 300 m</li> </ul> </li> <li>o Abmessungen: 170 x 55 x 30 mm (H x B x T)</li> <li>o Gewicht: ca. 140 g</li> </ul> |
| Basisstation       | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil</li> <li>o Abmessungen: 45 x 90 x 120 mm (H x B x T)</li> <li>o Gewicht: ca. 140 g</li> <li>o Geringer Energieverbrauch: &lt; 0,5 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)</li> <li>o Basisstation geeignet für Wandmontage</li> </ul>                                                                                            |
| Lieferumfang       | <ul style="list-style-type: none"> <li>o 1 Basisstation Gigaset E560</li> <li>o 1 Mobilteil Gigaset E560H</li> <li>o 1 Steckernetzteil</li> <li>o 1 Telefonanschlusskabel</li> <li>o 2 AAA-Akku (NiMH)</li> <li>o 1 Akku-Deckel</li> <li>o 1 Bedienungsanleitung</li> </ul>                                                                                                                                  |
| Gerätefarbe        | Platin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Datenblatt-Version | 16.06.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |